

V5.0.7版本固件升级说明

1. 更新内容

- 1) 相机硬件元器件更新；
- 2) 优化已知bug，提升用户体验。

2. 升级准备

- 1) 待升级MS600 Pro多光谱相机、DLS及线缆、NX100模块、M400。
- 2) 1个固件文件：ms600pro_v5.0.7.bin。
- 3) 前往大疆官网，下载DJI Assistant 2 (Enterprise Series)软件。

3. 升级流程

版本升级包含以下2个步骤，请提前确认待升级MS600 Pro相机的当前固件版本，之后按照流程进行固件升级操作。

3.1 检查X-port云台版本

特别提醒：该步骤仅支持在M400无人机平台进行操作。

- 1) 请参考用户手册，将相机、DLS和NX100模块正确连接到M400无人机。
- 2) 使用type-c数据线连接无人机调参接口与电脑。
- 3) 开启无人机，在电脑端打开DJI Assistant 2 (Enterprise Series)软件并联网登录大疆帐号。
- 4) 确认DLS指示灯颜色，室外场景正常状态为绿色，室内场景正常状态为黄色；
- 5) 前往固件升级→设备列表→DJI X-Port界面检查云台版本，请确保升级至最新版本。
- 6) 检查云台版本为最新版本或者升级完成，关闭无人机电源。

3.2 更新相机固件

- 1) 请参考用户手册，将相机、DLS和NX100模块正确挂载到M400无人机。
- 2) 将固件升级包文件ms600pro_v5.0.7.bin拷贝至 microSD 卡的根目录下，并确认microSD 卡的根目录下有且仅有ms600pro_v5.0.7.bin一个固件升级文件。
- 3) 将 microSD 卡正确插入MS600 Pro多光谱相机，并开启无人机电源。

4) 无人机上电后，MS600 Pro多光谱相机将自动进入升级模式，升级过程指示灯状态为蓝色闪烁。

5) 固件升级预计耗时3分钟，升级成功后指示灯变为绿色常亮。（如果升级失败，指示灯变为红色，请断电重复该步骤）

6) 升级完成后重启无人机，前往DJI pilot2预览界面的信息浮窗确认相机的固件版本号为v5.0.7。

4. 注意事项

1) 请严格按照本说明进行固件升级，升级过程中有任何问题，请向禹辰公司寻求技术支持。

<https://www.yusense.com.cn/shouhou.php>

